

**12.2 AM050** <https://www.jd-rep.com/kontakt.html>

**12.2.1 Allgemeines**

Die AM050 ist ein Standard-Analogmischmodul.

**12.2.2 Bestelldaten**


Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
3AM050.6	2005 Analoges Mischmodul, 4 Eingänge, 0 bis 10 V, 12 Bit, 4 Ausgänge, +/- 10 V, 12 Bit, Feldklemme TB170 gesondert bestellen!	
3TB170.9	2005 Feldklemme, 20pol., Schraubklemme	
3TB170.91	2005 Feldklemme, 20pol., Federzugklemme	
3TB170:90-02	2005 Feldklemme, 20pol., 20 Stück, Schraubklemme	
3TB170:91-02	2005 Feldklemme, 20pol., 20 Stück, Federzugklemme	
Feldklemme nicht im Lieferumfang enthalten (siehe "Zubehör").		

Tabelle 228: AM050 Bestelldaten

**12.2.3 Technische Daten**

Bezeichnung	AM050
<b>Allgemeines</b>	
C-UL-US gelistet	JA
B&R ID-Code	\$88
Steckplatz	
Basiseinheit	JA
Erweiterungseinheit	JA
Eingänge	4
Eingangssignal	0 - 10 V
Ausgänge	4
Ausgangssignal	±10 V

Tabelle 229: AM050 Technische Daten